КУЮЖ.674152.031-06Э3

Для вариантов 3 и 4 КУЮЖ.674152.031СБ (стационарное исполнение).



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Панель управления КУЮЖ.687282.089-03	1	
K1	Реле РП-21М-004-УХЛ4 Б, 60В, пост.тока с розеткой		
	типа 1 ТУ16-523.593-80	1	
R5	Резистор С5-35В-8-750 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R6	Резистор С5-35В-16-1 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R8	Резистор С5-35В-8-240 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1..VD4	Диод Д222-40Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	4	
VD6,VD7	Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	2	
XT1..XT4	Винт В.М6-6gх35.46.019 ГОСТ 17475-80	4	
XT5	Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.401.0853.0		
	фирмы "Промэлектроника"	1	
XT6, XT7	Винт В.М4-6gх22.46.019 ГОСТ 17473-80	2	
XT8, XT9	Винт В.М6-6gх35.46.019 ГОСТ 17475-80	2	

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
KM1	Контактор КМ5100В УХЛ2, 110В пост. тока		
	ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ	1	
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4,		
	110В постоянного тока ТУ25-01.888-78	1	
QS1..QS3	Камера дугогасительная вакуумная (см. табл.)	3	
SQ2	Микропереключатель СТ2К-А2 фирма "Промэлектроника"	1	
SQ3,SQ4	Блок вспомогательных контактов БВК-1		
	БВДК.640103.001 ПМ	2	
SQ5...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10) КУЮЖ.642235.001	3	
XP1	Вилка Han 46 EE код 09 32 046 3001 фирмы "HARTING"	1	
YAC1	Электромагнит КУЮЖ.684121.055-03	1	110В, 120А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.058-02	1	110В, 3А
XT10	Колодка клеммная G5/4 код 27 16 04 6		
	фирмы "PHOENIX CONTACT"	1	

Обозначение	Ячейка	Напряж. питания	Напряж. управления	Номинальный ток отключения, кА	QS1..QS3
КУЮЖ.674152.031-06	Стационарная	110 вольт	110 вольт	31,5	КДВАЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026ТУ
				40	КДВА-10-40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047ТУ
-07				31,5	КДВАЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026ТУ
				40	КДВА-10-40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047ТУ
-08				31,5	КДВАЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026ТУ
				40	КДВА-10-40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047ТУ

1. Исполнение электромагнита отключения YAT1 определяется требованием заказчика.
2. Исходное положение контактов SQ3...SQ7 выключателя обеспечено предварительным их включением.
3. Выводы SQ3,SQ4 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.
4. Выводы катушки контактора KM1 обозначены условно.
5. Функциональное назначение контактов:
SQ2 –контакт блокировочный при вкатывании–выкатывании;
SQ3 – контакт блокировочный в цепи включения;
SQ4 – контакт блокировочный в цепи отключения;
SQ5...SQ7 – контакты для внешних вспомогательных цепей.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Инв.№ подл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУЮЖ.674152.031

Справ.№

						КУЮЖ.674152.031-06Э3	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выключатель вакуумный ВБЭ-10 УХЛ2 с номинальными токами отключения 31,5 и 40 кА	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Загородняя				О		
Пров.		Басов			Схема электрическая принципиальная	Лист	Листов 1	
Т.контр.		Гротов						
Н.контр.		Черноусова						
Утв.		Найка						

Копировал Формат А3х3