


ЭСГО-120.25142.9.ЖОЛКИ

Справ. ? Перв. примен. КЮЖ.674152.021



| Обозначение | Кодовое обозначение типового исполнения | Ячейка | Напряжение питания | Напряжение управления | Номинальный ток А | Номинальный ток отключения кА | ОС1...ОС3 |
|-------------------|---|--------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| КЮЖ.674152.021-03 | ВБЗК4 | КЮ5 | 220В пост. тока | 220В пост. тока | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |
| КЮЖ.674152.021-23 | ВБЗС4 | КЮ6 | | | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |
| КЮЖ.674152.021-93 | ВБЗС4 | КЮ7 | | | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |
| КЮЖ.674152.021-07 | ВБЗК8 | КЮ8 | | | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |

| Лоз. обознач. | Наименование | Код | Примечание |
|---------------|--|-----|------------|
| РС1 | Счетчик импульсов СИ206-1 110В, перег.тока | 1 | |
| ОС1...ОС3 | Камера преобразовательная вакуумная (см. табл.) | 3 | |
| ОС1...ОС8 | Узел контактный БКМ-1 ДС150510.001.1 | 8 | |
| СО9, СО10 | Блок контактный МКБ БКМ1685112.007 | 2 | |
| ХР1, ХР2 | Выключ. нап. 24 ВД код 09 16 024 3001 фирма "НАТИНС" | | |
| УАС1 | Электромагнит КЮЖ.684121.055 | 1 | 220В.60А |
| УАТ1 | Электромагнит КЮЖ.677169.058-01 | 1 | 220В.1,5А |
| ХВ | Колодка клеммная С5/4 код 22 16 04 6 фирма "НЮЕНХ КОНТАКТ" | 1 | |
| А1 | Панель управления КЮЖ.687282.092 | | |
| К1 | Реле РТ21М-004-УХЛ4 Б 60В, пост.тока с розеткой типа 1 ТУ16-523.593-80 | 1 | |
| КМ | Контактор КМБ100 У2 220В пост.тока ТУ16-93 БКМ164413.001 ТУ | 1 | |
| Р2 | Резистор С5-35В-8-3.0 ком ±5% ОЖО.467.551 ТУ | | |
| Р3 | Резистор С5-35В-16-3.9 ком ±5% ОЖО.467.551 ТУ | | |
| Р4 | Резистор С5-35В-8-1.0 ком ±5% ОЖО.467.551 ТУ | | |
| Р5 | Резистор С5-35В-8-2.0 ком ±5% ОЖО.467.551 ТУ | | |
| УД1 | Дугог. ДР32-80Х-10 ТУ16-95 ИБЛ.43210.001 ТУ | | |
| УД6, УД7 | Дугог. ДР12-25Х-10 ТУ16-95 ИБЛ.43210.001 ТУ | | |
| ХТ1...ХТ4 | Выключ. ВМБ-6УХЛ4.46.019 ГОСТ 17473-80 | 4 | |
| ХТ5 | Колодка клеммная КЛ 16/8 РА ДС код 29.401.0853.0 фирма "Промэлектроника" | 1 | |

1. Выбор элементов СО1...СО10 обозначены условно.
2. Камеру вакуумную преобразовательную установить по требованию заказчика в зависимости от номинального тока отключения, согласно таблице. Допускается вместо камеры КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 установить камеру КДВА3-10-40/3150 УХЛ2 ИББД.686484.024.

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-----------------|-----------------|------------------------|------|---|
| КЮЖ.674152.021-03 | ВБЗК4 | КЮ5 | 220В пост. тока | 220В пост. тока | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |
| КЮЖ.674152.021-23 | ВБЗС4 | КЮ6 | 220В пост. тока | 220В пост. тока | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |
| КЮЖ.674152.021-93 | ВБЗС4 | КЮ7 | 220В пост. тока | 220В пост. тока | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |
| КЮЖ.674152.021-07 | ВБЗК8 | КЮ8 | 220В пост. тока | 220В пост. тока | 1600; 2000; 2500; 3150 | 31.5 | КДВА3-10-31.5/3150 УХЛ2 ИББД.686484.026ТУ |

ИНА ? подл. Погр. и асгмвзм инв. РИВ ? асгмвзм. Погр. и асгмвзм

КЮЖ.674152.021-03

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТИПА ВБЗ 10 - 31,5(40) УХЛ2

Схема электрическая принципиальная

Контроль

Формат А2